

BOXIS-P

Boxis Panel

Sistema de panel exterior RFID con cuerpo de cerradura cuadrado

Panel exterior con teclado y lectura RFID sobre el cuerpo motorizado Boxis.

Configuración de dos piezas que combina el panel de lectura exterior con el cuerpo de cerradura cuadrado de Boxis. El panel, de 65 × 65 mm, aporta lectura RFID, teclado numérico y control por aplicación móvil, mientras que el cuerpo motorizado permanece oculto en el interior. Es la opción indicada cuando se requiere apertura por código además de credencial, o cuando el frente del mueble no permite la lectura RFID a través del material.

MODOS DE ACCESO

- Credencial RFID 13,56 MHz
- Código numérico
- Bluetooth
- Aplicación móvil

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Panel exterior de 65 × 65 mm con lectura RFID y teclado numérico
- Cuerpo de cerradura oculto de 80 × 80 × 27 mm
- Protección de privacidad: dígitos aleatorios antes y después de la clave
- Gestión desde aplicación móvil
- Credenciales en formato tarjeta, llavero o pulsera
- Modos de trabajo público y privado
- Alarma acústica y luminosa de batería baja
- Alimentación de emergencia por micro USB / jack 3,5 mm

DATOS TÉCNICOS

Catálogo general · edición 2026

FAMILIA
Sistemas con panel exterior RFID

MODOS DE ACCESO
Credencial RFID · código numérico · Bluetooth · aplicación móvil

FRECUENCIA RFID
13,56 MHz

CREDENCIALES
Tarjeta, llavero o pulsera · MF1, Mifare UltraLight, Mifare Plus y Mifare Desfire

PANEL EXTERIOR
65 × 65 mm

CUERPO DE CERRADURA
80 × 80 × 27 mm, oculto en el interior

MODOS DE TRABAJO
Público y privado

INSTALACIÓN
Panel exterior + cuerpo de cerradura oculto

ALIMENTACIÓN
4 pilas AAA · línea de 12 V CC

CONSUMO DEL PANEL
70 µA en reposo · 200 mA en maniobra

ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA
Micro USB / jack de 3,5 mm

AVISOS
Alarma acústica y luminosa de batería baja

zentrylockers.com · proyectos@zentrylockers.com · +34 644 45 62 42

APLICACIONES RECOMENDADAS

Taquillas de gimnasio y piscina | Vestuarios de uso rotativo | Guardarropas | Cajoneras y armarios de oficina

NOTAS DE EXPLOTACIÓN

Modo público (rotativo)
El usuario elige su clave o presenta su credencial al cerrar, la utiliza durante su sesión y la taquilla queda liberada al abrir. Es el régimen habitual de gimnasios, piscinas, spas y vestuarios de personal por turnos.

Modo privado (asignado)
La clave o la credencial quedan vinculadas de forma permanente a un usuario concreto. Es el régimen propio de mobiliario de oficina, archivadores y taquillas nominales.

Credenciales RFID
Lectura a 13,56 MHz. La credencial puede suministrarse como tarjeta, llavero o pulsera: la pulsera es la solución habitual en zona húmeda y el llavero la más económica en parques grandes.

Alimentación centralizada
Admite alimentación por línea de 12 V CC, lo que elimina el mantenimiento de pilas en baterías de taquillas de gran tamaño.

Apertura de emergencia
Entrada auxiliar (Micro USB / jack de 3,5 mm) que permite abrir la cerradura con una batería externa si las pilas se agotan.

> **Autonomía de las pilas** · no se publican cifras de autonomía en horas ni en número de aperturas por juego de pilas; debe valorarse en cada proyecto según el régimen de uso previsto. Todos los modelos de la gama avisan de batería baja y admiten alimentación externa de emergencia.

Datos tomados del catálogo general de cerraduras Zentry, edición 2026. Las especificaciones técnicas, acabados y dimensiones pueden variar sin previo aviso. Las imágenes son orientativas y no contractuales. Referencia comercial ZEN-BOXIS-P.

Ficha de producto y precio: https://zentrylockers.com/product/boxis-panel/